

## زیروکلیانت Dell Wyse Cx0

### معرفی اجمالی محصول

زیروکلیانت Dell Wyse cx0 از محصولات کمپانی Dell می باشد که به بازار عرضه گردیده است و بسیار کوچک و قابل انعطاف می باشد.

این زیروکلیانت دارای پردازنده مدل VIA VX855 ساخت VIA با فرکانس 1 گیگاهرتز می باشد.

زیروکلیانت Dell Wyse Cx0 فاقد فن و قطعات متحرک می باشد و کارکرد و بدون وقفه را به صورت 24 ساعته در 7 روز هفته برای کاربران مهیا می سازد.

زیروکلیانت Dell Wyse cx0 از پروتکل های Citrix ICA, HDX, RDP جهت اتصال به سرور پشتیبانی می کنند.

این زیروکلیانت دارای 512MB حافظه رم از نوع DDR2 می باشد.

زیروکلیانت با استفاده از پروتکل های اتصال به کامپیوتر مرکزی یا سرور متصل شده و از توان پردازشگر آن استفاده می کند و در نتیجه سرعت بالاتری دارد و همچنین به دلیل نداشتن سیستم عامل امکان ویروسی شدن در آن وجود ندارد.

از دیگر ویژگی های زیروکلیانت Dell Wyse CX0 پشتیبانی از شبکه سیمی با سرعت 1000 و پشتیبانی از شبکه بی سیم می باشد.

مصرف برق در این زیروکلیانت بسیار پایین است.

## مشخصات فنی زیروکلائنت Dell Wyse Cx0

| Thin Client HP T730 |                             |               |
|---------------------|-----------------------------|---------------|
| جنس                 | پلاستیک فشرده               | مشخصات فیزیکی |
| رنگ                 | مشکی                        |               |
| وزن                 | 0,45 کیلوگرم                |               |
| ابعاد               | 17.7 × 3.4 × 12.1 سانتی متر |               |

|                           |                                    |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| سیستم عامل و پروتکل اتصال | سیستم عامل                         | • Windows 7                                                            |
|                           | سیستم عامل قابل پشتیبانی کیس مرکزی | • Windows XP,7,8,10<br>• Win Server 2003,2008,2012,2016<br>• Win Vista |
|                           | پروتکل اتصال                       | • Citrix ICA<br>• Citrix HDX<br>• Microsoft RDP                        |
|                           |                                    |                                                                        |

|          |        |            |
|----------|--------|------------|
| پردازنده | سازنده | VIA        |
|          | مدل    | VIA VX855  |
|          | فرکانس | 1 گیگاهرتز |

|           |                        |        |
|-----------|------------------------|--------|
| حافظه RAM | حافظه رم قابل پشتیبانی | MB 512 |
|           | نوع حافظه رم           | DDR2   |

|                  |                             |                 |
|------------------|-----------------------------|-----------------|
| پردازنده گرافیکی | سازنده                      | VIA             |
|                  | مدل پردازنده گرافیکی        | VIA Chrome9 HCM |
|                  | کیفیت تصویر                 | HD              |
|                  | رزولوشن                     | 1920 × 1200     |
|                  | تعداد مانیتور قابل پشتیبانی | 1 عدد           |

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| پورت | 1. 2 عدد پورت USB 2.0 ( دو عدد جلو ، دو عدد پشت ) |
|      | 2. 1 عدد DVI-I                                    |
|      | 3. 1 عدد پورت شبکه                                |

|            |  |
|------------|--|
| 4. میکروفن |  |
| 5. اسپیکر  |  |

|                                          |             |      |
|------------------------------------------|-------------|------|
| 10/100/1000 Base-T Ethernet port         | شبکه سیمی   | شبکه |
| Optional Atheros 802.11a/b/g/n with WIFI | شبکه بی سیم |      |
| ندارد                                    | فیبر نوری   |      |
| ندارد                                    | بلوتوث      |      |

## مزایا و معایب زیر وکلاینت Dell Wyse Cx0

### مزایا

1. ابعاد کوچک
2. مصرف برق پایین

### معایب

1. عدم پشتیبانی بیش از یک مانیتور
2. عدم امکان تغییر در کانفیگ

## معرفی پورت های زیروکلائنت Dell Wyse Cx0



1. دو عدد پورت USB 2.0
2. پورت شبکه
3. پورت DVI-I
4. پورت PS/2
5. پورت PS/2
6. ورودی آداپتور

1. دکمه روشن/خاموش
2. دو عدد پورت USB 2.0
3. خروجی صدا
4. ورودی صدا